



Ocúpese de los negocios con la PC HP ProOne 240 All-in-One capaz y asequible con un procesador Intel®. La pantalla de 23,8 pulgadas en diagonal se verá genial en su espacio de trabajo y tiene mucho espacio para la colaboración con compañeros de trabajo.



<b>Procesador</b>	Intel® Core™ i5-1334U 10 núcleos (2 P-Cores y 8 E-Cores), 12 hilos, 12 MB Intel® Smart Cache Max Turbo Frequency: 4.60 GHz P-Core Frequency => Base: 1.30 GHz - Max Turbo: 4.60 GHz E-Core Frequency => Base: 0.90 GHz - Max Turbo: 3.40 GHz
<b>Chipset</b>	Integrado en el procesador
<b>Sistema Operativo</b>	FreeDOS 3.0 en Español
<b>Pantalla</b>	LCD delgada de 23.8" en diagonal con retroiluminación LED, FHD (1920x1080), con antirreflejo, de 250 nits, UWVA
<b>Gráficos</b>	Integrada: Intel® Graphics
<b>Memoria RAM</b>	16 GB (1x16GB) DDR4 3200. Soporta hasta 32 GB en (2) Slots SODIMM. La velocidad de transferencia puede variar según la configuración
<b>Almacenamiento</b>	Unidad de estado solido M.2 SSD 512 GB 2280 PCIe NVMe Value
<b>Teclado</b>	Teclado HP alámbrico en Español
<b>Mouse</b>	Mouse HP alámbrico
<b>Audio</b>	HD con códec Realtek ALC3274, con altavoces estéreo integrados
<b>Cámara Web</b>	Webcam 5MP con arreglo de doble micrófono digital integrado
<b>Conectividad</b>	LAN: Realtek® RTL8111HSH-CG Gigabit Ethernet WLAN: Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11+ Bluetooth 5.3
<b>Fuente de poder</b>	Adaptador AC de 90 Watt, eficiencia promedio de 88%

<b>Interfaces</b>	<b>Posterior</b> (1) USB Tipo-C 3.2 Gen 1 (2) USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (1 para carga) (2) USB Tipo-A 2.0 (1) Conector en combo de Microphone/Headphone (1) Ethernet RJ-45 (1) HDMI 1.4 out (1) Conector para adaptador de energía AC	
	<b>Slots</b> (1) M.2 PCIe x1 2230 (para tarjeta inalámbrica) (1) M.2 PCIe x4 2280 (para almacenamiento) (1) conector de almacenamiento SATA	<b>Bahías</b> (1) Bahía interna de 2.5"
<b>Certificaciones</b>	FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001	
<b>Garantía</b>	Años de garantía: 1 de forma 1/1/1 (Partes/ Mano de obra/ En sitio)	

La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. HP no estará comprometido por los errores o las omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento. Las imágenes presentadas son de referencia, el equipo final puede cambiar de acuerdo a configuración y opciones integradas